

手回し充電ラジオライト JTL-29 ホワイト

災害時やアウトドアに最適な多機能ラジオライトです。スマートフォン、携帯電話の充電が可能です。※機種によっては使用できない場合があります。AM/FM（ワイドFM）ラジオが聴けます。※1分間の手回し充電で約5...



JAN 4967576496230				主要素材 ABS樹脂					
商品サイズ (mm・g)				パッケージサイズ (mm)			ケース容量	ケース入数	
幅	奥行	高さ	重量	幅	奥行	高さ			
146	62	78	300	171	65	212	46.7L	24個	

基本仕様

受信周波数	AM：522～1620kHz、FM：76～108MHz	入力端子	USB Micro-B (DC5V)
出力端子	USB Type-A (DC5V-1A以下)	防滴性能	IPX3
LEDライト	全拘束 80lm 昼光色	充電電池：3.6V	2,850mAh (リチウムイオン電池)
付属品	USBケーブル 約50cm (Micro-B/Type-A)、ストラップ、取扱説明書		

充電時間の目安

手回し充電 ※130回転/分	約4.5～5時間	ソーラーパネル充電※平均 86,000lxの太	約90～100時間
-------------------	----------	----------------------------	-----------

で充電した場合

陽光の下の場合

USB充電
※DC5V/0.9A 約4～6時間

使用時間の目安

AM/FMラジオ※中音量的場合	手回し充電※130回転で1分間充電した場合：約5分～7分/満充電時の連続使用时间：約25時間	LEDライト	手回し充電※130回転で1分間充電した場合：約10分点灯/満充電時の連続使用时间：約13時間点灯
SOSアラーム	手回し充電※130回転で1分間充電した場合：約5分/満充電時の連続使用时间：約7時間点灯	スマートフォン	【連続通話時間】満充電時の連続使用时间：約2時間※2/【連続待ち受け時間】満充電時の連続使用时间：約10時間※2

※2 通話時間や待ち受け時間はお使いの機種やバッテリーの状態によって使用状況が大きく変わることがあります。